

Estrobo

Stormer Lite

Stormer Lite es un versátil estrobo de alto rendimiento, que a su vez puede ser utilizado como bañador gracias a la gran apertura que brindan sus 120° de ángulo de haz. Este liviano y compacto producto, cuenta con 1000 5054 SMD LEDs RGB de 1W que lo convierten en un equipo muy potente. La construcción del Stormer Lite, está pensada para soportar las demandantes y extensas jornadas de touring.



Especificaciones

Fuente & Óptica

Fuente de luz: 1000 5054 SMD LEDs RGB de 1W

Vida útil promedio: 50.000 horas

Ángulo de haz: 120°



Efectos y funciones

2-en-1: Blinder + bañador profesional 5 zonas de operación Alta potencia

Tecnología LED 3-en-1: Mezcla de color RGB sin sombras multicolores

Dimmer: electrónico lineal de 0-100%

Efecto estrobo: 0-20/seg.

Frecuencia de refresco: 25 / 2 segundos Función de estrobo random + programa incorporados

Duración del estrobo variable vía DMX: 0-20 Seg.



Control

Canales DMX: 16/6

Modos de operación: DMX, audio rítmico, Automático & Maestro/ esclavo

Físico

Certificación IP20 Display LCD

Conectores DMX: 4 conectores XLR (XLR-3/XLR-5 entrada y salida)

Conectores de alimentación de entrada y salida PowerCON™

Dimensiones: 540x320x205 mm. / 21.2x12.6x8.1 pulg. Peso: 9 Kg. / 19.8 Lbs.

